

MX IP65

Luz Evacuación / Emergencia



Características

- › 2 en 1; señal de evacuación y luz de emergencia
- › Adecuado para montaje en pared y techo
- › 4 pictogramas incluidos (arriba, abajo, izquierda, derecha)
- › Diseñado específicamente para resistir condiciones adversas; aparcamientos, industria, exteriores
- › Señal de salida de doble cara disponible como accesorio
 - Pictogramas adicionales incluidos (arriba, abajo)
- › 3 h respaldo de batería
- › Rentable y ecológica;
 - Moderna tecnología LED
 - Bajo voltaje
 - Autónoma
 - Pruebas automatizadas

General

- › Testado y aprobado según EN60598-2-22, EN1838, EN62034, y EN ISO 7010

Referencia

- › 830010 - MX IP65 Luz Evacuación / Emergencia

Productos relacionados

- › 910007 - Batería para IP65 / Exteriores
- › 930016 - MX IP65 Señal de doble cara (incluye pictogramas abajo y arriba)



930 g



79 x 136 x 356 mm



3 horas



LED



IP65



<95%



-20 a +45 °C



25 m



0.5 a 5 Lux

